

# محک

## MAHAK

راهنمای استفاده سریع ترازو مدل ۹۸۰۰

۲۴  
ماه  
کاراتی

### به خانواده بزرگ محک خوش آمدید

از اینکه محصولات محک را انتخاب کرده اید، به خود می بالیم و سپاسگزاریم. هدف بزرگ ما جلب رضایت مشتری در استفاده طولانی مدت از محصولات محک می باشد، محصولی که در اختیار شماست علیرغم برخورداری از کارکردی به روز شده و پوشش تمامی نیازهای فروشگاهی مانند دیگر محصولات محک از قابلیت کارکرد آسان برخوردار است، این محصول متناسب با نیازهای مشتری ایرانی طراحی شده است و نصب، تنظیم و استفاده از آن ساده و راحت و در عین حال کاربر پسند می باشد. مشتری گرامی، ابتدا با مطالعه قسمت (کاربری سریع)، کار با ترازو را سریع و راحت یاد بگیرید و مهارت استفاده از آن را افزایش دهید تا از حداکثر کارایی و البته عمر مفید و طولانی دستگاه برخوردار گردید. اهداف مافقط در فروش محصول به شما خلاصه نمی شود، بلکه واحد خدمات پس از فروش شرکت توزین توان سنجش (محک) جهت راهنمایی، نصب و تنظیم این محصول همواره در کنار شماست و شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن ۰۲۶-۳۳۱۳۶۰۰ داخلي ۲ ( واحد خدمات پس از فروش ) تماس حاصل فرمایید. محصولی که در اختیار شماست دارای ۲۴ ماه گارانتی پس از فعال شدن (گارانتی) می باشد، در صورت بروز هر گونه مشکل به نمایندگی های مجاز مراجعه نموده و از سپردن آن به تعمیر کاران غیر مجاز جدا خودداری فرمائید.



آشنایی با صفحه کلید

اعداد ۰ الی ۹ جهت وارد کردن قیمت و وارد شدن به منوها ← [۱] ~ [۹]

- ← جهت شمارش اقلام هم وزن (توجه: وزن پایه باید بیشتر از ۱۲۰ گرم باشد) پاک [P]
- ← برای نگهداری و محاسبه چندین وزن و کالا برای یک مشتری اضافه نمودن صفر [O]
- ← کلیدهای حافظه ۱ تا ۴ جهت نمایش دادن مقادیری که در حافظه ذخیره کرده اید بارسک [BARSK]
- ← جهت صفر کردن وزن و یا پارسنج کردن

| MDS 9800  |                    | مدل                                   |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| Max = 30 Kg   | Max = 15 Kg        | بیشینه ظرفیت                          |
| Min = 200 g   | Min = 100 g        | کمینه ظرفیت                           |
| e= d= 10 g  | e= d= 5g           | زینه                                  |
| L: 350 mm, W: 350 mm, H: 110 mm                           |                    | ابعاد دستگاه                          |
| L: 378 mm, W: 230 mm, H: 50 mm                            |                    | ابعاد سینی سه لبه استیل               |
| L: 420 mm, W: 255 mm, H: 90 mm                            |                    | ابعاد سینی ۴ لبه بزرگ استیل (فرقوونی) |
| وزن: ۵ رقم    قیمت واحد: ۵ رقم    مبلغ کل: ۶ رقم          |                    | ارقام نمایشگر                         |
| سمت کاربر ۰.۶" LCD ۷-segment سمت مشتری ۰.۸" LCD ۷-segment |                    | نوع نمایشگر                           |
| AC: 220V , 50Hz ~ 60Hz                                    | برق                | تغذیه                                 |
| باتری خشک قابل شارژ 4.5Ah ۶V با حداکثر زمان شارژ ۵ ساعت   | باتری              |                                       |
| ۰°C ~ ۴۰°C  | شرایط کاربرد دمایی |                                       |
| 20 W  | حداکثر توان مصرفی  |                                       |

## مشتری گرامی :

برای اینکه سریعتر و آسانتر بتوانید با ترازو کار کنید، نیاز های پرکاربرد ترازو در پایین با عنوان کاربری سریع در اختیار شما قرار گرفته است

## کاربری سریع

| عنوان                | نحوه اجرا  |
|----------------------|--|
| نمایش نسخه نرم افزار | کلید شمارش را ۲ ثانیه نگه دارید > عدد یک را فشار دهید > نسخه نرم افزار نمایش داده می شود   |
| نمایش شماره سریال    | کلید شمارش را ۲ ثانیه نگه دارید > عدد یک را فشار دهید > نسخه نرم افزار نمایش داده می شود > پاره سنگ < نمایش شماره سریال                                |
| تنظیم نور صفحه نمایش | کلید شمارش را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید > عدد ۲ را فشار دهید > با کلید ۰ یکی از حالت های خاموش/روشن / حالت ۳ ثانیه ای را انتخاب نمایید > پارسنگ         |
| پارسنگ               | <p>فشردن کلید شمارش به مدت ۲ ثانیه &lt; عدد ۳ &gt; انتخاب حالت صفر &gt; پارسنگ</p> <p>نگهداری<br/>پارسنگ</p> <p>حالت پارسنگ : tare</p>                 |
| پارسنگ               | <p>فشردن کلید شمارش به مدت ۲ ثانیه &lt; عدد ۳ &gt; انتخاب حالت پارسنگ &gt; پارسنگ</p> <p>صفر شدن<br/>پارسنگ</p> <p>حالت صفر : zero</p>                 |
| دقت                  | فشردن کلید شمارش به مدت ۲ ثانیه < عدد ۴ > انتخاب دقیقت مناسب > پارسنگ  |
| تغییر ساعت           | فشردن کلید شمارش به مدت ۲ ثانیه < عدد ۶ > برای تغییر ساعت کلید حافظه ۴ < برای تغییر دقیقه کلید حافظه ۴ > پاک   |
| تغییر تاریخ          | فشردن کلید شمارش به مدت ۲ ثانیه < عدد ۷ > برای تغییر سال/ماه/روز کلید حافظه ۴ > پاک  |
| ذخیره قیمت در حافظه  | وارد کردن قیمت < فشردن کلید حافظه ۱/۳/۲/۱ به مدت ۲ ثانیه   |
| فراخوانی قیمت        | قراردادن وزن روی کفه ترازو < فشردن حافظه ۱/حافظه ۲/حافظه ۳/حافظه ۴   |
| شمارش                | کلید شمارش < قرار دادن قطعه و یا قطعه ها روی کفه ترازو < وارد کردن تعداد قطعات > پارسنگ < قرار دادن قطعه و قطعاتی که قرار است شمارش شوند روی کفه ترازو |
| حساب مشتری           | قراردادن کالا روی کفه ترازو < وارد کردن قیمت > کلید مشتری  |

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

026-33136

PC: IN-PR-103-02